

Перв. застосування		Зона	Поз. позначення	Назва			Кіл.	Примітка						
Вірно №														
				<u>Конденсатори</u>										
			C1, C2	Електроліт RV136 220/63			2							
			C3, C4	CSMD100N1206X			2							
			C5, C6	Електроліт ELV-A 10mkF-25V-20%			2							
			C7, C8, C9	CSMD100N1206X			3							
			C10	CSMDM470N1206X			1							
			C11	CSMD100N1206X			1							
			C12	Електроліт TS14 470mkF 20% 50V 10X20			1							
			C13	Електроліт ELV-A 10mkF-25V-20%			1							
				<u>Мікросхеми</u>										
Поп. і дата			DA1	LM324N			1	Можлива заміна на LM324M						
			DD1	K561KT3			1	Можлива заміна на 74HC4066N, 74HC4066D						
			L1	Індуктивність 09P/F-220mkH 10% 0.53A			1							
				<u>Резистори</u>										
			R1	SMD1206 560 кОм			1							
			R2	МЛТ-0.25-100 кОм-10%			1							
			R3	МЛТ-0.25-33 кОм-10%			1							
			R4	SMD1206 10 кОм			1							
			R5, R6	Потенціометр Т93УВ2 кОм			2							
			R7	МЛТ-0,25-3 кОм-10%,			1							
			R8	МЛТ-0,25-10 кОм-10%			1							
	R9	SMD1206 1,2 кОм			1									
Підп. і дата							АИНФ.435114.003 ПЕ							
		Вм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата								
		Інв. № оригіналу		Розробив		Семченко				Високовольтний стабілізатор струму Перелік елементів	Лім.		Лист	Листів
				Перевірів		Гентош						1	3	
				Н.контр.		Горон								
				Затвердив		Коцовський								

Зона		Поз. позначення	Назва			Кіл.	Примітка
		R10	SMD1206 3,6 кОм			1	
		R11, R12	SMD1206 10 кОм			2	
		R13, R14	SMD1206 1,2 кОм			2	
		R15	SMD1206 1,5 Ом			1	
		R16	SMD1206 1 кОм			1	
		R17	SMD1206 330 кОм			1	
		R18	SMD1206 100 кОм			1	
		R19	SMD1206 3,6 кОм			1	
		R20, R21	SMD1206 100 кОм			2	
		R22	SMD1206 1 кОм			1	
		R23	SMD1206 1 кОм			1	
		R24	SMD1206 51 кОм			1	
		R25	SMD1206 10 кОм			1	
		R26	SMD1206 100 кОм			1	
		R27	SMD1206 2 кОм			1	
		R28	SMD1206 100 кОм			1	
		R29,R30	SMD1206 10 кОм			2	
		R31	М/ІТ-0.25-47 кОм-10%			1	
		R32	Потенціометр Т93УВ2 кОм			3	
		R33	М/ІТ-0.25-20 Ом-10%			1	
		R34	SMD1206 10 кОм			1	
		R35	М/ІТ-0.25-10 Ом-10%			1	
		R36	SMD1206 1,2 кОм			1	
		R37	М/ІТ-0.25-100 Ом-10%			1	
		R38,R39	SMD1206 1,2 кОм			2	
		R40	SMD1206 1,8 кОм			1	
		R41	SMD1206 1,2 кОм			1	
		R42	SMD1206 3,6 кОм			1	
		R43	SMD1206 1,2 кОм			1	
		T1	Трансформатор TEZ10/D15-15V			1	
Інв. № оригіналу	Підп. і дата					АИНФ.435114.003 ПЕ	
		Вм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	Лист
							2

Зона		Поз. позначення	Назва	Кіл.	Примітка
		VD1, VD2	Діодний міст RS203	2	
		VD3	Діод 1N5819	1	
		VD4, VD5	Стабілітрон КС162А	2	Можлива заміна на BZW06-5V8В, Р6КЕ6.8С
		VD6	Діод 1N4148	1	Можлива заміна на КД522Б
		VD7, VD8	Діод GP02-40	2	
		VD9	Діод 1N4148	1	Можлива заміна на КД522Б
		VT1	Транзистор ВС856	1	
		VT2, VT3	Транзистор ВС847	2	
		XT1	Клемна колодка ТВ-5.0-Р-2Р1	1	
		XT2	З'єднання роздірне		
		XT2:1,XT2:2	Клемна колодка ТВ-5.0-Р-3Р1	2	
		XT3	Клемна колодка ТВ-5.0-Р-2Р1	1	
		XT4	З'єднання роздірне		
		XT4:1,XT4:2	Клемна колодка ТВ-5.0-Р-2 Р1	2	
		XT5	З'єднання роздірне		
		XT5:1	Клемна колодка ТВ-5.0-Р-2Р1	1	
		XT5:2	Клемна колодка ТВ-5.0-Р-3Р1	1	
			Стабілізатори		
		ZU1, ZU2	L78L12C	2	Можлива заміна на L78L12ACU, L78L12ABU
		ZU3	МС34063АР1	1	
інв. № організації	Підп. і дата				Лист 3
Вм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	АИНФ.435114.003 ПЕ